

Product sheet



Versie: 1.1
Release datum: 18 november 2021
Product: TZ4086/04
Omschrijving: CQ-Ganglamp

Toepassing: De CQ-Ganglamp kan via een SAN-aansluiting worden aangesloten op de OCC | Gateway of NetBOX 3. De ganglamp kan worden ingezet om de VOS-status van een kamer te weergeven. Hierdoor zien bewoners, bezoekers en zorgprofessionals eenvoudig of een kamer (al) in alarm staat. Ook kan de ganglamp gebruikt worden voor weergave van een deurstatus, zodat zichtbaar is of de deur open gestuurd kan worden of geblokkeerd is. Bijvoorbeeld in een LeefCirkel toepassing.


User interface: De CQ-Ganglamp ondersteunt weergave van die kleuren: Rood, geel en groen.

Aansluitingen: De CQ-Ganglamp wordt via een bewaakte verbinding gekoppeld aan de OCC | Gateway of NetBOX 3 door één van de twee SAN aansluitingen. De andere SAN aansluiting kan gebruikt worden om additionele SAN-periferie op aan te sluiten.

Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Ganglamp (1x); Instructielink (1x)
Uitvoering:	Wit
Aansluiting voorzijde:	Geen
Aansluiting achterzijde:	RJ12 SAN-aansluiting (2x) RJ12 IO-aansluiting (1x)
Voeding:	Extern, SAN 24VDC
Stroomverbruik:	2-180 mA
Standaard SAN-adres	40 (28 hex)

Aansluitschema

Draadkleur (ITP)	SAN
1 Bruin	Audio -
2 Wit-Bruin	Audio +
3 Blauw	Ground
4 Wit-Blauw	+24V
5 Oranje	Sign -
6 Wit-Oranje	Sign +

Contactuitgangen

Contactuitgangen	Subadres (roepcode)
Rood (bovenste LED)	0
Groen (onderste LED)	1
Geel (middelste LED)	2

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.