


Installatie-instructie

Versie: 1.0
Release datum: 7 mei 2021
Product: TZ4086/04
Omschrijving: CQ-Ganglamp
Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

SAN-Aansluiting

Volg onderstaand aansluitschema om de CQ-Ganglamp aan te sluiten op de datapoort van de OCC | Gateway of op een SAN-bus.

1. Knip de groene en wit-groene draad van de UTP-kabel weg.
2. Monteer de UTP-kabel af met een RJ12 stekker.
3. Volg onderstaand aansluitschema om de UTP-kabel aan te sluiten op één van de twee SAN-ingangen aan de achterzijde van de CQ-Ganglamp. Er zit geen verschil tussen bijna SAN aansluitingen omdat deze intern met elkaar verbonden zijn.

	Draadkleur (ITP)	SAN
1	Bruin	Audio -
2	Wit-Bruin	Audio +
3	Blauw	Ground
4	Wit-Blauw	+24V
5	Oranje	Sign -
6	Wit-Oranje	Sign +

Let op: De unit heeft standaard SAN-adres 40 (28 hex). SAN-adressen op één bus moeten uniek zijn. Daarom mogen ongeprogrammeerde units niet geïnstalleerd worden.

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.