

# Installatie-instructie

Versie: 1.0  
Release datum: 7 mei 2021  
Product: TZ4086/06  
Omschrijving: CQ-Microfoon  
Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

## Aansluiting CQ-Microfoon

Volg onderstaande stappen om de CQ-Microfoon aan te sluiten op de audiopoort van de OCC | Gateway of op de intercompoort van de NetBOX 3.

1. Bepaal of het gebruik van de CQ-Microfoon splitter (TZ3000/45) nodig is. Indien dit niet het geval is, ga naar *stap 2*. Indien er wel een microfoon splitter in het kabeltracé zit, ga naar *stap 3*.
2. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een microfoon splitter, kan de aansluitkabel worden afgemonteerd met een RJ45 stekker volgens het AIE/TIA 568 B aansluitschema (standaard netwerkbekabeling).
3. Wordt de CQ-Microfoon gebruikt in combinatie met de CQ-Microfoon Splitter? Volg dan onderstaand aansluitschema om de RJ45 stekker af te monteren:

### RJ45 – Naar audio- of intercompoort

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Luidspreker       | (Bruin)      |
| 2. | Luidspreker       | (Wit-Bruin)  |
| 3. | Niet gebruikt     | (Blauw)      |
| 4. | Niet gebruikt     | (Wit-Blauw)  |
| 5. | Microfoon sign. + | (Oranje)     |
| 6. | Microfoon sign. - | (Wit-Oranje) |
| 7. | Massa (0V)        | (Groen)      |
| 8. | LED               | (Wit-Groen)  |

## Aansluiting CQ-Luidspreker (TZ4086/05)

De CQ-Microfoon is ook voorzien van een aansluiting voor de CQ- Luidspreker unit TZ4086/05 (witte connector). Volg hiervoor het volgende aansluitschema:

3-polige connector – naar luidspreker

1. Naar luidsprekerunit TZ4086/05 +
2. Naar luidsprekerunit TZ4086/05 -
3. Wordt niet gebruikt

## Aansluitvoorbeeld

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op [www.eurocom-group.eu/productsupport](http://www.eurocom-group.eu/productsupport).

