

Installatie-instructie

Versie: 1.0
Release datum: 27 december 2021
Product: TZ4087/32-1
Omschrijving: 3D-SmartBeacon (grond)
Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde



Bluetoothbaken

Bluetooth functionaliteit: Klaar voor gebruik

Bij levering van een 3D-SmartBeacon is het bluetooth baken altijd al aanwezig. Deze hoeft dus niet apart toegevoegd te worden.

Waterdichte aansluiting voor het grondbaken

De 3D-SmartBeacon (grond) wordt standaard geleverd met een aangesloten rubberen kabel en Wieland connector van het type RST1613 S **S1** ZT4S GN (Wieland artikelnummer 46.032.4555.7). Zie figuur 1.

! Het grondbaken en de aansluiting naar deze kabel is (spat)waterdicht. In verband met garantie mag het grondbaken daarom nooit open gemaakt worden.

Om het 3D-SmartBeacon aan te sluiten op een spanningsbron, gebruik je een de losse Wieland connector van het type RST1613 S **B1** ZT4S GN (Wieland artikelnummer 46.031.4555.7). Zie figuur 2.



Figuur 1: Wieland connector
RST1613 S S1 ZT4S GN



Figuur 2: Wieland connector
RST1613 S B1 ZT4S GN

Voor aansluiting van het 3D-SmartBeacon (grond) op een OCC | Gateway volg je het volgende stappenplan. Een schematische weergave hiervan is ook te vinden op de laatste pagina van deze installatie-instructie.

1. Sluit een grond UTP kabel aan op de los meegeleverde B1 Wieland connector. Gebruik hiervoor het volgende aansluitschema:

Kabel	Draadkleur (Baken)	Draadkleur (UTP)	Functie
1	Bruin	Wit-Blauw	+30VDC
2	Blauw	Blauw	Ground
3	Groen-Geel	Wit-Bruin	Storingscontact

2. Optioneel: Gebruik een kabelmof. Dit is voor de waterdichtbij niet noodzakelijk.
3. Zorg voor een RJ12 stekker aan het andere uiteinde van de grond UTP kabel.
4. Sluit deze RJ12 stekker aan op de bakenconnector van de OCC | Gateway. Houd hierbij onderstaand aansluitschema aan:

Kabel	Draadkleur (UTP)	Functie
1	Bruin	<i>Niet gebruikt</i>
2	Wit-Bruin	Storingscontact (input)
3	Blauw	Ground
4	Wit-Blauw	+30VDC (Output)
5	Oranje	<i>Niet gebruikt</i>
6	Wit-Oranje	<i>Niet gebruikt</i>

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/product-support.

Aansluitingen

Aansluitschema's

